



# CUMMINS 150 KVA

# FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS

MODELO	JF0150C
MOTOR	CUMMINS
VOLTAJE	400/230 V
POTENCIA NOMINAL	150 kVA
POTENCIA STANDBY	165 kVA
FRECUENCIA	50 Hz
CORRIENTE	216 A
CARROCEÍA INSONORIZADA	
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO	≤96 dB
NÚMERO DE CILINDROS	6
RATIO DE COMPRESIÓN	17
VELOCIDAD	1.500 rpm
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
ARRANQUE DE MOTOR	24 V

## ALTERNADOR

MODELO	JF	JF0150C
	STAMFORD	UCI274F
POTENCIA NOMINAL		150 kVA
VOLTAJE		400/230 V
FASES		3
CORRIENTE		216 A
AISLAMIENTO		H/H
PROTECCIÓN		IP 23

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CAPACIDAD REFRIGERANTE	29 L
RANGO FUNCIONAMIENTO	85 - 92 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	104 °C

## SISTEMA DE LUBRICACIÓN

CAPACIDAD DE ACEITE	17 L
CONSUMO DE ACEITE	≤4 g/kWh
PRESIÓN DEL ACEITE	0,2 - 0,4 MPa

## DIMENSIONES CARROCEÍA

LARGO	3.180 mm
ANCHO	1.130 mm
ALTO	1.650 mm
PESO	1.700 kg

## MÓDULOS ADICIONALES

CONTROL REMOTO	OPCIONAL
SWITCH ATS A FALLO DE RED	OPCIONAL

## CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CARGA 100%	23 L/h
CARGA 75%	17 L/h
CARGA 50%	11 L/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	500 L

## PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

MODELO	DSE6120
IDIOMAS	ES, EN, IT, FR, PT

### FUNCIONES PREVENTIVAS

- BAJA PRESIÓN DE ACEITE
- ALTA TEMPERATURA DEL AGUA
- SUBIDAS Y BAJADAS DE VOLTAJE
- SOBRECALENTAMIENTO Y SOBREVOLUCIONES
- REGULADOR DE VOLTAJE Y FRECUENCIA
- PARADA DE EMERGENCIA
- ARRANQUE A FALLO DE RED
- PROGRAMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
- REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO



**GARANTÍA: 1 año o 1.000 horas de uso**

Más información en la web: [www.jfgeneradores.es](http://www.jfgeneradores.es)

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el modelo, especificaciones técnicas, color de equipamiento y accesorios sin previo aviso.